

ECO-SERIES POW

Ballast control

ECOPOW TL3M-TL3MX

Télévariateur/commande 0-10V ou 1-10V



commande de tension synchrone (0-10V) ou commande de courant synchrone (1-10V) de:

- ballast électr. TL 0-10V ou 1-10V (PL, Fluo, LED)
- dimmer commandé avec 0-10Vdc
- LED dimmable et ballast LED (1-10V contrôle)

on/off et dimmer avec un seul bouton ou avec contrôle 0-10V
technologie micro-processeur avec une vaste gamme de possibilités
pour dimmaging synchrone de différents/plusieurs circuits
pour des systèmes domotique ou contrôle PLC
relais incorporé pour alimenter le ballast
consommation d'énergie, longévité élevée du ballast (ECO)

montage sur rail DIN, 3 modules de large
cablage efficace et simple

2 ans de garantie

Caractéristiques

raccordement	bornes à visser
puissance	240V - 10A
puissance dim	0-10Vdc / 150mA
température	pleine puissance Tc 60 °C
dimensions	3 modules de large
poids	200g
sécurité	protection court-circuit sur 10Vdc
installation	sur rail DIN
application	0-10Vdc dimmer, ballaste électr. dimmable 0-10V ou 1-10V, contrôle des puissances faibles ou comme alimentation réglable
commande	bouton poussoir, contrôle impulsion de tension (12-24V), ou contrôle 0-10Vdc



Note: La puissance dimmable maximale autorisée est très dépendante de la consommation d'électricité des ballasts.

Informez-vous bien avec le producteur.

Références:

ECOPOW-TL3M	0-10V et 1-10V contrôle avec bouton poussoir ou impulsion de tension
ECOPOW-TL3MX	0-10V et 1-10V contrôle avec commande 0-10V

